

Zacisk	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1, L2, L3
Przekrój (mm^2)	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5							YKYżo5x4,0
Moc zainstalowana Pi (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							6,8
Pi L1 (kW)		1,0			1,0									
Pi L2 (kW)			1,0			1,0								
Pi L3 (kW)	1,0			1,0			1,0							
Ps (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							6,8
Opis	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie GNIAZDO 16A/400V Zmywarka kapturowa

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

BAKBUD S.C. *K. Seweryn, B. Koza*
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 42 47 105

Temat: Remont kuchni w budynku ZSP nr 1 w Rybniku

Obiekt: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik, dz. nr 1988/271

Inwestor: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik

PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA KUCHNI TR.K

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Tomasz BIENEK
upr. nr SLK/0996/PWOE/05, izba nr SLK/IE/3861/06
do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Podpis:

Sprawdzający instalacji elektrycznych:
Jerzy FOJCIK
upr. nr 118/90, izba nr SLK/IE/3560/01
do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Podpis:

Branża: I.E.

Rys. nr: IE-04/2

Skala: %

Data: lipiec 2017